

Памятка по порядку организации производственного контроля за потенциально опасными производственными объектами.

Потенциально опасный объект (далее – ПОО) – объект, указанный в перечне потенциально опасных объектов к Приложению 2 к Закону Республики Беларусь от 5 января 2016 г. № 354-З «О промышленной безопасности» (далее – Закон).

К данным объектам, в т.ч., относятся: *котлы, сосуды, трубопроводы, котельные промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением жилищного фонда;*

Производственный контроль в области промышленной безопасности – комплекс организационных и технических мероприятий, реализуемых субъектом промышленной безопасности, направленный на обеспечение безопасной эксплуатации опасного производственного объекта и(или) потенциально опасного объекта, а также на предупреждение аварий и(или) инцидентов на этих объектах.

Для начала перечислим основные нормативные правовые акты, в том числе и технические нормативные правовые акты в области промышленной безопасности, содержащие требования к организации и обеспечению производственного контроля в области промышленной безопасности:

- Закон;
- Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 28.01.2016 № 7);
- Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115⁰С (утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 01.02.2021 № 5);
- Инструкция о порядке подготовки и проверки знаний по вопросам промышленной безопасности (утвержденная постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 06.07.2016 № 31 (далее – Инструкция).

В соответствии со статьями 2 и 3 Закона субъектами промышленной безопасности являются, юридические лица, в том числе иностранные и международные юридические лица, организации, не являющиеся юридическими лицами (далее - юридические лица), а так же индивидуальные предприниматели.

Объектами отношений в области промышленной безопасности

являются опасные производственные объекты, потенциально опасные объекты и технические устройства.

Приложением 2 к Закону установлено, что, оборудование, работающее под избыточным давлением, является ПОО, подлежащим государственному надзору в области промышленной безопасности.

На основании вышеизложенного, владельцы ПОО, в том числе товарищества собственников, индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию принадлежащего им оборудования, работающего под избыточным давлением, являются субъектами промышленной безопасности.

***Владелец ПОО** - субъект промышленной безопасности, осуществляющий эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, принадлежащего ему на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством или договором.*

Статьей 26 Закона определены обязанности владельцев ПОО, включающие в себя, в том числе, и обязанности по осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на эксплуатируемых ими ПОО.

Согласно статье 29 Закона организация, эксплуатирующая оборудование, работающее под избыточным давлением обязана – организовывать и осуществлять производственный контроль в области промышленной безопасности.

Для обеспечения производственного контроля именно владелец ПОО вводит в штат инженера по промышленной безопасности или локальным правовым актом возлагает на одного из своих работников соответствующие обязанности по осуществлению производственного контроля в области промышленной безопасности, либо возлагает эти обязанности на физическое лицо посредством заключения с таким лицом гражданско-правового договора, содержащего обязанности и правасторон по обеспечению промышленной безопасности (далее – лица, ответственные за осуществление производственного контроля).

Лица, ответственные за осуществление производственного контроля в соответствии с требованиями подпункта 4.3 пункта 4 и пункта 22 Инструкции подлежат проверке знаний по вопросам промышленной безопасности в объеме нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, содержащих требования промышленной безопасности, соблюдение которых входит в должностные (функциональные) обязанности указанных лиц.

Пунктами 6,16 Инструкции определен порядок проверки знаний в комиссии Госпромнадзора до назначения (возложения обязанностей) лиц, ответственных за осуществление производственного контроля.

При этом, требование Закона о наличии подготовки лица,

ответственного за осуществление производственного контроля, не является прямым требованием о направлении указанного лица на обучающие курсы/семинары/повышение квалификации и т.д. с целью получения подготовки в области промышленной безопасности. Руководитель обязан оценить знания и опыт работника, на которого планируется возложение обязанностей по осуществлению производственного контроля в области промышленной в части безопасной эксплуатации и в случае необходимости направить его в обучающие организации для повышения уровня знаний (семинары, лекции, курсы, консультации и другое).

Обязанности руководителя субъекта промышленной безопасности (владельца ПОО) по организации

Разработать и утвердить **положение** о производственном контроле.

Справочно:
Примерное положение об организации и осуществлении производственного контроля в области промышленной безопасности, утверждено постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 15.07.2016 № 37.

Назначить **работника**, осуществляющего производственный контроль.

Справочно:
Требования к лицу, осуществляющему производственный контроль:

1. высшее образование технического профиля;
2. подготовка (знания, опыт, умение) для выполнения обязанностей, предусмотренных, *статьёй 30 Закона;*
3. проверка знаний по вопросам промышленной безопасности в случаях и в порядке, предусмотренных *Инструкцией.*

Обеспечить **осуществление** производственного контроля

Справочно:
Владелец должен приостановить эксплуатацию ПОО, если не организован и не осуществляется производственный контроль в области промышленной безопасности, а также если отсутствует проверка знаний по вопросам промышленной безопасности в случаях и порядке, установленных Инструкцией.

Варианты назначения работника, который будет осуществлять производственный контроль

Ввести в штат должность «инженер по промышленной безопасности»

ИЛИ

Возложить обязанности по осуществлению производственного контроля на одного из работников*

ИЛИ

Возложить обязанности по осуществлению производственного контроля на физическое лицо*, с которым заключен гражданско-правовой договор

* - работник, физическое лицо, с которым заключён договор, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к лицу, осуществляющему производственный контроль;